

angol

Köszönjük k, hogy megvásárolta a Tronsmart Bang SE hordozható partihangszórót. Kérjük k, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra. Ha további kérdése vagy észrevétele van, kérjük k, vegye fel velünk a kapcsolatot a support@tronsmart.com e-mail címén

Csomag tartalma

- 1 db Tronsmart Bang SE hordozható party hangszóró
- 1 x 3,5 mm-es audio kábel
- 1 x Type-C töltő kábel
- 1x Jótállási jegy
- 1 x Felhasználói kézikönyv
- 1 x SoundPulse® kártya
- 1 x hordszíj

USB-A Power Bank funkció

Ez a hangszóró USB-töltési funkcióval rendelkezik, amely automatikusan felismeri az eszközt, és elkezdji tölteni, amikor a töltő kábelt az USB-A porthoz csatlakoztatják bekapcsolási módban.

Aux-in mód

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót nem Bluetooth-eszközhöz a 3,5 mm-es audio jack kábelen keresztül. Megjegyzés: Az audiókábel csatlakoztatása után a hangszóró automatikusan Aux-in módba kapcsol.

TF kártyanyílás mód

A hangszóró lejátszza a zenét a TF/Micro SD kártyáról, amikor bedugja a kártyát a foglalatba. Vegye figyelembe, hogy a Micro SD/TF kártya mérete nem haladhatja meg a 128 GB-ot.

USB flash meghajtó mód

A hangszóró lejátszza a zenét az U-lemezzről, amikor csatlakoztatja a foglalthoz.

Automatikus kikapcsolás

A hangszóró 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem párosul semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül. 30 perc elteltével kikapcsol, ha a párosítás után nem ad ki hangot. Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, a hangszóró is automatikusan kikapcsol.

Műszaki adatok

Modell	Bang SE
Szín	Fekete
Bluetooth verzió	5.3
Audio kodek	SBC
Bluetooth kompatibilitás	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Átviteli távolság	15m/49ft
Frekvenciataromány	60Hz-20KHz
Játékidő (hangerő szinttől 1 és Hangtartalom)	LED nem világít t: akár 24 óráig (50%-os hangerőn) LED nem világít t: akár 5 órán keresztül (100%-os hangerőn)
Akkumulátor kapacitás	7,4V/4000mAh
Bemeneti teljesítmény	5V/2A Type-C porton keresztül
Kimeneti teljesítmény	40W
IP minősítés	IPX6
Töltési idő	5 óra
Frekvencia sáv	2402-2480 MHz
Maximális átviteli teljesítmény	4dBm

Gondozás és karbantartás

- Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy tisztítószert a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyszer károsíthatja a készülék levető felületét.
- Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ne ejtse le vagy ügorjon rá, és óvatosan kezelje a legjobb teljesítmény érdekében.
- Tartsa a terméket száraz helyen. Por, szennyeződések és nedvességből származó nedvesség felhalmozódhat a termék testén, ha barátságtalan helyen tartják.
- Ne dobja a terméket tüdőbe, mert az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

Jótállási információk

Az Ön „Tronsmart Bang SE hordozható partyhangszórójára” a vásárlás dátumától számított 12 hónapos jótállás vonatkozik az eredeti tulajdonosra a normál használat és szervizelés során fellépő anyag- és gyártási hibákra. A Tronsmart nem vállal felelősséget a termék véletlenszerű használatáért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát. Ha bármilyen problémája van a termék használatával, kérjük k, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a support@tronsmart.com címen.

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: 1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és 2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítéskor.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy az adott telepítéskor nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevő egységhez a földvezetékhez.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

A megfelelő segítséget a felhasználó nem hagyhatja el a változtatások vagy módosítások érvénytelenítését a felhasználói jogosságát a berendezés üzemeltetésére.

RF figyelmeztetés:

Az eszközt úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós állapotban korlátozás nélkül használható.