

Tronsmart Bang Mini Bluetooth vezeték nélküli hangszóró

Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

- 1 x Tronsmart Bang Mini hangszóró
- 1 x 3,5 mm-es audiokábel
- 1 x C típusú töltőkábel
- 1 x felhasználói kézikönyv
- 1 x SoundPulse kártya

NFC streaming

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth és az NFC engedélyezve van a készülékén, majd érintse a készülékét a hangszóró NFC-területéhez az automatikus párosításhoz.

USB-A tápegység funkció

Ez a hangszóró USB-töltő funkcióval van felszerelve, amely automatikusan felismeri a készülékét, és elkezdi tölteni azt, amikor a töltőkábelt az USB-A portba csatlakoztatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a power bank funkció csak 30 percig működik, amikor nem játszik le hangot.

Aux-in mód

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót egy 3,5 mm-es jack audiokábel segítségével egy nem Bluetooth-alapú eszközhöz.

Megjegyzés: Az audiokábel csatlakoztatásakor a hangszóró automatikusan Aux-in módba kapcsol.

TF-kártya foglalat mód

A hangszóró TF/Micro SD kártyáról fog zenét lejátszani, ha a kártya be van dugva a nyílásba.

USB-memóriakártya üzemmód

A hangszóró U meghajtóról fog zenét lejátszani, ha csatlakoztatva van az aljzathoz.

Automatikus kikapcsolás

A hangszóró 30 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem párosodik semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül, vagy a párosítás után nem játszik le semmilyen hangot. Ha a töltöttség alacsony, a hangszóró szintén automatikusan kikapcsol.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Modell: Bang Mini

Bluetooth verzió: 5.3

Audiokodek: SBC

Bluetooth-kompatibilitás: A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Átviteli tartomány: 15 m

Frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Lejátszási idő:

LED-kijelző kikapcsolva: legfeljebb 12 óra (a hangerősségtől és a hangtartalomtól függően)

LED-kijelző bekapcsolva: Legfeljebb 4 óra (a hangerőtől és a hangtartalomtól függően)

Akkumulátor kapacitása: Akkumulátorkapacitás: 7,4 V/4000 mAh

Bemeneti tápellátás: 5V/2A Type-C porton keresztül

Kimeneti teljesítmény: 50W

Védettségi fok: IPX6

Töltési idő: töltési idő: 4 óra

Tisztítás és karbantartás

- Ne használjon semmilyen tisztítószeret vagy tisztítószeret a termék tisztításához.
- Ne szerelje szét a terméket. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket.
- A terméket nem szabad leejteni, és a legjobb teljesítmény érdekében óvatosan kell kezelni.
- A terméket száraz helyen tárolja. A termék burkolatán por, szennyeződés és nedvesség halmozódhat fel, ha nem megfelelő helyen tárolja.
- Ne dobja a terméket tűzbe, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.

Bluetooth-kapcsolat

Kattintson a "Tronsmart Bang Mini" gombra a kapcsolat létrehozásához.

A

Bekapcsoló gomb

Be-/kikapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

Zenelejátszási módok váltása: Az M gomb megnyomásával válthat a Bluetooth, TF/SD kártya, USB és Aux-in módok között.

Világítás kapcsoló

LED-világítási módok váltása: Nyomja meg a bekapcsológombot a villogó üzemmód, a kör alakú háttérvilágítás és a kikapcsolt háttérvilágítás közötti váltáshoz.

*Figyeljen arra, hogy zenelejátszási módban a háttérvilágítás a ritmusnak megfelelően pulzál.

Gombvezérlés

SoundPulse gomb

A SoundPulse EQ üzemmódba való belépés/kilépés: Nyomja meg a SoundPulse gombot.

Lejátszás/szünet gomb

Lejátszás/szünet: Nyomja meg

Hangasszisztens aktiválása/kikapcsolása: Nyomja meg kétszer

Hívás fogadása: Nyomja meg a gombot.

Hívás elutasítása: Tartsa lenyomva 2 másodpercig

Szám újratárcsázása: Nyomja meg kétszer

A Bluetooth kapcsolat megszakítása: 3 másodpercig nyomva tartva tartás.

Visszaállítás: Tartsa lenyomva 8 másodpercig

Hangerőgomb -

A hangerő csökkentése: Nyomja meg a gombot.

Előző szám: Tartsa lenyomva 2 másodpercig

Hangerő + gomb

A hangerő növelése: Nyomja meg a gombot.

Következő zeneszám: Tartsa lenyomva 2 másodpercig

TWS párosító gomb

Belépés/kilépés a sztereó párosítási üzemmódba: Nyomja meg

A sztereó párosítás be- és kilépése

1. Kapcsolja be a két hangszórót, és győződjön meg róla, hogy nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz.
2. Nyomja meg az egyik hangszórón (a fő hangszórón) a sztereó párosítás gombot a sztereó párosítási módba való belépéshez. A mellékhangszóró sztereó párosítás kijelzője fehér marad, míg a főhangszóró kijelzője kikapcsol.
3. Ha a párosítás sikeres, a fő hangszóró sztereó párosítás jelzője fehér marad, míg a másik hangszóróé 3 másodpercenként egyszer fehéren villog.
4. A kapcsolat létrehozásához keresse meg a "Tronsmart Bang Mini"-t, és kattintson rá. A fő hangszóró sztereó párosításjelzője fehér marad, a másik hangszóróé pedig 5 másodpercig fehéren világít.
5. Nyomja meg az egyik hangszórón a sztereó párosítás gombot a sztereó párosítási módból való kilépéshez.

A gombok konfigurálása

SoundPulse EQ kijelző
Bluetooth-kijelző
Sztereó párosítás jelzője
Töltés jelzőfényei
Hangerő +/következő dal
Hangerő -/előző szám
Lejátszás/szünet
SoundPulse EQ gomb
TuneConn gomb
Power gomb
NFC terület
Fénykapcsoló
Type-C töltőport
USB-A port
Aux-in port
TF/SD-kártya foglaló

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Hong Kong Geekbuying Information Technology LTD

Címe: 5 Floor 1 Building, No. 47, Kengwei Avenue, Shangwu Community,
Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China

A termék megfelel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Tronsmart>

Rádiófrekvencia: 2400-2483.5MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 8dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió



(EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vész helyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólapplal.